

Eazy Volt Basic LED Tester elektryka 10..690VAC/DC

nr kat. 306217

Eazy Volt Pro LED Tester elektryka 6..690VAC/DC

nr kat. 306218

Eazy Volt Pro LCD Tester elektryka 1..1000VAC, 1..1500VDC

nr kat. 306219

EazyVolt BASIC LED, PRO LED, PRO LCD to uniwersalne wskaźniki służące do testowania napięcia i ciągłości obwodu. Wskaźniki zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa tak aby zagwarantować bezpieczną i niezawodną pracę.

Wskaźniki są wykonane zgodnie z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/EU) – standard EN61326-1 oraz dyrektywą niskonapięciową LVD (2014/35/EU) – standard EN61243-3:2014.

Cechy wskaźników:

- Wskazanie polaryzacji
- Test ciągłości
- Jednobiegunowe wskazanie fazy
- Test kierunku wirowania fazy
- Autowylączenie



Model	EazyVolt BASIC LED	EazyVolt PRO LED	EazyVolt PRO LCD
Kategoria pomiarowa	CAT III 600V/II 690V	CAT III 1000V/IV600V	CAT III 1000V/IV600V
Stopień ochrony wg PN-EN 60529	IP54	IP64	IP64
EN/61243-3:2014	✓	✓	✓
Zakres wskazań napięć	10...690V AC/DC	6...690V AC/DC	1...1000V AC, 1...1500V DC
Pomiar częstotliwości			1...800.0 Hz
Pomiar rezystancji			0...2000 Ω
Linijka/ bargraf	LED 7 segm	LED 8 segm	LCD 8 segm
Podświetlany LCD			✓
Wskazanie polaryzacji	✓	✓	✓
Test ciągłości obwodu	0...500kΩ+50%	<500kΩ+50%	<500kΩ+50%
Test zadziałania RCD			30mA
Jednobiegunowe wskazanie fazy	✓	✓	✓
Wskazanie kierunku wirowania faz	100V...690V (50-60 Hz)	70...690V (40-70 Hz)	170...1000V (40-70 Hz)
Zakres częstotliwości pracy	50...60 Hz	16...800 Hz	16...800 Hz
Detekcja bezkontaktowa napięcia NCV			✓
Funkcja zatrzymania wskazań HOLD			✓
Sygnalizacja dźwiękowa	✓	✓	✓
Sygnalizacja optyczna	✓	✓	✓
Sygnalizacja wibracjami			✓
Auto Test		✓	✓
Latarka LED		✓	✓
Wymiary [mm]	221 x 61 x 27	280 x 74 x 34	280 x 74 x 34
Masa z bateriami [g]	155	220	220

