

## NOCTIS LUX 2 10W naświetlacz z czujnikiem ruchu



## Dane techniczne:

Kod	SLI029037WW_CZUJNIK
Moc	10 W
Prąd	70 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	LED
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny	810 lm
Skuteczność świetlna	81 lm/W
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, GLASS
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	160x104x25 mm
Waga	0.27 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



## Dodatkowe informacje:

Czujnik ruchu PIR (sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C), czas świecenia: 10 s. - 7 m., czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)

## Dokumenty powiązane:

 Deklaracja zgodności

 Plik fotometryczny