

## NOCTIS LUX 2 30W naświetlacz z czujnikiem ruchu



### Dane techniczne:

Kod	SLI029039WW_CZUJNIK
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	LED
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0,9
Strumień świetlny	2600 lm
Skuteczność świetlna	87 lm/W
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, GLASS
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	188x160x28 mm
Waga	0,5 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Made in	PRC



### Dodatkowe informacje:

Czujnik ruchu PIR (sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C), czas świecenia: 10 s. - 7 m., czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)

### Dokumenty powiązane:

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny